

BILANS MOCY - MIKROBIOLOGIA WROCŁAW

L. p.	Nazwa odbiornika energii elektrycznej	Moc zainstalowana kW	Współczynnik mocy cosφ	Współczynnik zapotrzebowania kz	Moc szczytowa			Prąd A
					czynna kW	bierna kVar	pozorna kVA	
1.	RG - odbiory	96,8	0,86	0,84	81,3	48,2	94,5	136,5
2.	TR0.1	39	0,90	0,45	17,6	8,5	19,5	28,1
3.	TR1.1	6,5	0,93	0,35	2,3	0,9	2,4	3,5
4.	TR1.2	25	0,90	0,45	11,3	5,4	12,5	18,0
5.	TR2.1	4,6	0,93	0,30	1,4	0,5	1,5	2,1
6.	RG póź	6	0,80	1,00	6,0	4,5	7,5	10,8
7.								
8.								
Suma		177,9	0,87	0,67	119,8	68,1	138,0	199,2
Rezerwa	0%				0,0	0,0		
Razem z rezerwą					119,8	68,1	137,8	199,2
Współczynnik jednoczesności mocy czynnej					1,0			
Współczynnik jednoczesności mocy biernej						1,0		
Wartości przed kompensacją mocy biernej		177,9	0,87		119,8	68,1	137,8	198,9
Kompensacja mocy biernej					0,1	-20,8		
Suma		177,9	0,93		119,9	47,3	128,9	186,0